

SmartPS-80AI-T0

Compteur




DTSU666-HW




YDS60-80



DTSU71C



DHSU1079-ZT



Précision
Précision de
mesure de classe 1



En toute simplicité
Affichage LCD, facile
à définir et à vérifier



Efficacité énergétique
Consommation d'énergie globale
≤ 1,5 W

SmartPS-80AI-T0

Compteur

Spécifications techniques	SmartPS-80AI-T0			
	DTSU666-HW	YDS60-80	DTSU71C	DHSU1079-ZT
Spécifications générales				
Dimensions (L x H x P)	101mm x 72mm x 80mm	100mm x 72mm x 80mm	101mm×72mm×80mm	100mm x 72mm x 80mm
Type de montage	DIN35 Rail			
Poids (câbles inclus)	0.29kg	0.285kg	0.247kg	0.40kg
Source de courant				
Type de réseau électrique	3P3W/3P4W			
Tension d'entrée (de phase)	230 V AC/400 V AC			
Consommation d'énergie	<1.5W			
Plage de mesure				
Tension de ligne	90V–1000V (> 500 avec transformateur externe)*			
Tension de phase	176VAC–288VAC			
Courant	0–80A (traversant) / > 80A avec pince ampèremétrique externe **			
Précision de mesure				
Courant/tension	±0.5%			
Puissance/énergie	±1%			
Fréquence	±0.01 Hz			
Communication				
Interface	RS485			
Débit de transmission	4800/9600(Default)/19200/115200			
Protocole de communication	Modbus-RTU			
Environnement				
Température de fonctionnement	–25°C to +60°C	–25°C to +60°C	–25°C to +60°C	–25°C to +60°C
Température de stockage	–40°C to +85°C	–40°C to +85°C	–35°C to +70°C	–40°C to +85°C
Humidité d'exploitation	5% RH–95% RH (non-condensing)			
Autres				
Accessoires	RS485 Cable (10 m / 33 ft.)			

*1 La tension du secondaire de la pince ampèremétrique doit être de 100V. Et la précision doit être au minimum de classe 0.5

*2 Le courant du secondaire de la pince ampèremétrique doit être de 1A ou 5A. Et la précision doit être au minimum de classe 0.5

Avertissement : les valeurs ci-dessus ont été mesurées par un laboratoire interne de Huawei dans un environnement spécifique. Les valeurs réelles peuvent varier avec les produits, les versions logicielles, les ondes d'utilisation et les facteurs environnementaux.