



X1 EPS BOX X3 EPS BOX

Le boîtier EPS intègre deux contacteurs qui assurent la direction assistée pour les utilisateurs. Il est compatible avec les onduleurs monophasés et triphasés. Associé à l'onduleur, le boîtier EPS assure une commutation intelligente entre la connexion au réseau et la connexion hors réseau. Il permet de simplifier les opérations et d'améliorer la sécurité.



Prise en charge de la sauvegarde de l'ensemble de la maison



Simplification du câblage grâce aux doubles contacteurs intégrés

BOÎTIER X1 EPS
BOÎTIER X3 EPS
RÉSEAU DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE

Courant d'entrée CA max.	63 A	3 × 63 A
Tension nominale CA	230 V	3 / N / PE, 400 / 230 V
Fréquence nominale CA	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz

EPS

Courant d'entrée EPS max.	32 A	3 × 63 A
Tension nominale EPS	230 V	3 / N / PE, 400 / 230 V
Fréquence EPS nominale	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz

CHARGE

Courant de sortie nominal, en mode réseau	63 A	3 × 63 A*
Courant de sortie nominal, mode EPS	32 A	3 × 63 A*
Tension nominale du réseau	230 V	3 / N / PE, 400 / 230 V
Fréquence nominale du réseau	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz

DONNÉES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20 ~ +60°C	-20 ~ +60°C
Temps de commutation	0,5 s	0,5 s
Dimension	300 × 220 × 170 mm	300 × 220 × 170 mm
Poids	3,5 kg	4,85 kg
Degré de protection	IP65	IP65

* : Le courant de sortie est réduit lorsque la température de fonctionnement dépasse 40°C. A 50°C, le courant de sortie tombe à 95 %. À 60°C, il tombe à 80 %.